



Montage- en onderhoudsinstructies elektrische deuropeners

Onderhoudsinstructies

Het vangbakje van de elektronische deuropener van BIN, minimaal eenmaal per jaar invetten met vet met een hoge viscositeit (hoog smeltpunt), eveneens als de rechte kant van dagschoot van het slot. Dit invetten voorkomt storingen, haperingen en verhoogde slijtage, omdat anders de metalen delen langs elkaar wrijven. In verband met de elektronica nooit spuit- of vloeistof gebruiken.

Montage instructies

1. Het vangbakje van de elektronische deuropener van BIN zo afstellen dat de rechte kant van de dagschoot van het slot licht aandrukt. Slotzijde van de deur en het kozijn moeten loodrecht gemonteerd zijn voor het goed werken van de deuropener.
2. Het vangbakje is 3 of 4 mm. verstelbaar (verschilt per type opener). In een raster van 0,75 mm.
3. Het afstellen van het vangbakje gebeurt d.m.v. de beide stelschroeven, zie afb. 3.
4. De dagschoot van het slot moet de volledige diepte van 6 mm. in het vangbakje bereiken.
5. Eventuele elektrische draden van de deuropener nooit inkorten of afsnijden. Nooit aan de deuropeners of de omgeving van de deuropeners boren, slijpen, vijlen of lassen. Ook niet aan de meegeleverde sluitplaten.
6. Altijd de meegeleverde onderdelen gebruiken en installeren, strikt volgens schema.
7. Bij deuropeners met signaleringscontact het transportbeschermingsplaatje verwijderen voor men de opener aan de sluitplaat schroeft.
8. Bij grotere installaties met ruststroomdeuropeners, die zacht gaan brommen, kan men beter een elektrolytische condensator (470 μ F/35 volt of 1.000 μ F/35 volt om de stroom af te vlakken) tussen plaatsen, eventueel in combinatie met een diode, bijv. 1N4007.
9. Bij het niet toepassen van de bovenstaande instructies vervalt de garantie. Zie de schema's op de volgende pagina.

